

Tillämpningsbestämmelser för mikroproduktion

Att gälla från och med 2021-11-01

1. Inledning

Denna handling utgör både komplement och förtydligande till Allmänna Avtalsvillkor samt redovisning av särskilda krav och riktlinjer som är specifika för denna tjänst. Nätägaren är Oskarshamn Energi Nät AB. Mikroproducenten är den som undertecknat Avtalet.

Till en produktionsanläggning hör även ett uttagsabonnemang. Det abonnemang som kräver högst avsäkring eller överför per årsbasis högst volym, benämns huvudabonnemang. Kunden är både producent och elanvändare, samt normalt även ägare av anläggningarna. Om ägarförhållandet är annorlunda ska detta redovisas i Avtalet under Anm. vid undertecknandet eller anmälas under löpande avtalstid.

2. Definition av mikroproduktion

Med mikroproduktion avses egen elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 A och en produktionseffekt upp till 43,5 kW. Produktionsanläggning kan bestå av solceller, vindkraftverk eller småskalig vattenkraft.

3. Definition av mikroproducent

Energiuttaget från elnätet överstiger mikroelproduktionen / inmatningen till elnätet på årsbasis.

4. Avtal

Skriftligt avtal om inmatning av energi från mikroproduktionsanläggning skall tecknas mellan Nätägaren och Mikroproducenten. Se punkt 6.3.

5. Tillstånd

5.1. Tillstånd från Elnätbolaget

Enligt ellagen och allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K respektive NÄT 2012 N, måste tillstånd inhämtas hos Nätägaren före anslutning av mikroproduktion. Se punkt 6.2.

5.2. Tillstånd från övriga myndigheter och instanser

Mikroproducenten ansvarar för och bekostar själv inköp, installation och drift av sin produktionsanläggning. Bygglov för mikroproduktions anläggning regleras dels av nationell lagstiftning men även av lokala bestämmelser i hemkommunen. Se information om egen el på www.energimyndigheten.se. Bygglov för solceller söks hos hemkommunen. Även bygglov för vindkraftverk söks hos din hemkommun, se även nationella regler på www.vindlov.se. Tillstånd för vattenkraft söks hos Länsstyrelsen.

6. Elsäkerhetsregler

6.1. Anslutning sker till Nätägarens lokalnät på lågspänning. Alla installationsarbeten skall utföras av behörig elinstallatör samt i enlighet med Svensk Energis föreskrift

”Anlutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – Mikro”.

6.2. Behörig installatör ska kontakta Nätägaren före installation av mikroproduktionsanläggning påbörjas, genom att skicka in en föransökan, se separat dokument Föransökan, samt bifoga uppgifter om produktionsanläggningen, se separat dokument Anmälan om anslutning av Mikroproduktion.

6.3. När Nätägaren godkänt föransökan samt anmälan om anslutning av mikroproduktion, skall ett avtal tecknas mellan Nätägaren och Mikroproducenten. Om Nätägaren bedömer att Mikroproducentens befintliga elnätsanslutning ej är tillräcklig, skall en offert på förstärkningsåtgärder bifogas avtalet. När avtalet är signerat av båda parter samt eventuell förstärkning är utförd, kan behörig installatör påbörja installationen.

6.4. Omgående efter installationen är klar skall installatören skicka in färdiganmälan och protokoll över utförda funktionsprov av de elektriska skyddsfunktionerna för den färdiga anläggningen, se separat dokument Färdiganmälan.

6.5. För produktionsanläggningen gäller att alla produkter ska vara CE-märkta. Stickproppsanslutna produkter får inte förekomma. Risk för bakspänning får inte förekomma. Produktionsanläggningen får inte generera spänning ut på elnätet om det överliggande elnätet skulle kopplas bort och bli spänningslöst. Mikroproducenten ansvarar själv för elsäkerheten inom sin anläggning. Gränsen där ansvaret övergår till elnätsföretaget är vid anslutningspunkten. Ägogränsen mellan parternas anläggningar går i anslutningspunkten, som därmed även utgör eldriftsansvarsgräns. Ledning eller kabeln fram till anslutningspunkten ägs av Nätägaren. Fästanordningarna för dessa ägs av Mikroproducenten, såsom anslutningsklämmor, isolatorer, låda/skåp m.m.

7. Nätanslutningsavgift

Huruvida nätanslutningsavgift tillkommer eller ej, samt storleken på densamma beror på följande:

7.1. Tillräcklig befintlig nätanslutning finns

Mikroproducent som har en befintlig elnätanslutning som av Nätägaren befinns vara tillräcklig, skall ej erlägga ny anslutningsavgift.

7.2. Förstärkning av befintlig nätanslutning krävs

Om Nätägaren bedömer att Mikroproducentens befintliga elnätsanslutning behöver förstärkas tillkommer extra nätanslutningsavgift, se separat offert. Se punkt 6.2.

7.3. Ny nätanslutning krävs

Om Mikroproducent behöver en helt ny nätanslutning tillkommer anslutningsavgift, se separat prislista för anslutningsavgifter.

8. Elnätsabonnemang

Mikroproducenten skall ha två elnätsabonnemang:

8.1. Uttagsabonnemang

Uttagsabonnemang ger abonnemangsinnehavaren rätt att ta ut el från elnätet. Se separat prislista och separata tillämpningsbestämmelser för uttagsabonnemang.

8.2. Inmatningsabonnemang

Inmatningsabonnemang ger abonnemangsinnehavaren rätt att mata in el på elnätet. Se separat prislista. Tillämpningsbestämmelser för inmatningsabonnemang beskrivs i detta dokument.

9. Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgift är en fast kostnad.

10. Ersättning för överskottsel

10.1. Ersättning för nätnytta

Av Nätägaren får Mikroproducenten ersättning för den el han/hon matat ut på elnätet i form av s.k. Nätnyttoersättning. Se separat prislista Inmatningsabonnemang för Mikroproducenter.

10.2. Ersättning för såld el

Mikroproducent som tecknat avtal med ett elhandelsbolag kan även få ytterligare ersättning av det elhandelsbolag man valt att sälja överskottseln till. Se separat prislista hos valt elhandelsbolag. I de fall Mikroproducenten har tecknat elhandelsavtal med annan köpare än Nätägarens anvisade elleverantör avseende den inmatade elen, så är det Mikroproducentens ansvar att anmäla detta till Nätägaren. Om så inte sker kommer elhandelsbolag genom Nätägarens försorg att anvisas som en extra säkerhet för Mikroproducenten.

11. Moms

De ersättningar som Mikroproducenten får är momspliktiga och mikroproducenten måste därför vara momsregistrerad. Mikroproducenten skall skriftligen informera Nätägaren att han/hon är momspliktig för sin produktion av el, för att moms på nätnyttoersättning skall betalas ut. Mikroproducenten ansvarar för att lämnad information till Nätägaren är korrekt och ska på begäran uppvisa momsregistrering. Mikroproducenten är vidare skyldig att utan uppmaning snarast informera Nätägaren om momspliktighet förändras. Om momsutbetalning skett på grund av att Mikroproducenten lämnat felaktig information skall Mikroproducenten återbetala det felaktigt utbetalda momsbeloppet omedelbart oavsett om Mikroproducenten inte förstått att informationen var felaktig.

12. Mätning

Nätägaren bekostar byte av elmätare hos Mikroproducenten, efter att färdiganmälan mottagits, se punkt 6.4. Mätning av inmatad el på nätet sker timvis. Mätarbyte måste vara genomfört för att ersättning för överskottsel skall kunna utbetalas.

13. Fakturering

Utbetalning av produktionsersättning sker i efterskott utifrån uppmätt inmatad el. Utbetalningen sker normalt som en kreditering på samma faktura som nätavgifterna för uttag.

14. Bristande betalning

Om rätt föreligger till fränkoppling på grund av Kundens bristande betalning för något abonnemang i anslutningspunkten, äger Nätägaren rätt att även fränkoppla övriga abonnemang i anslutningspunkten utan att ansvar inträder för eventuell skada som därmed kan uppkomma för Kunden

15. Avbrottsersättning

Rätt till avbrottsersättning gäller ej för inmatningsabonnemang.

16. Ändring, tillägg och avtalstid

Avtalet gäller från avtalat datum och gäller tills vidare. Ändringar eller tillägg skall för att vara bindande, vara skriftliga och utväxlade. Vid avtalsöverlåtelse ska nytt Elnätsavtal tecknas.

17. Tvist, klagan och råd

Kunden kan vid behov förutom Energimarknadsinspektionen (EI) www.ei.se även vända sig till:

- Allmänna reklamationsnämnden (ARN) www.arn.se
- Konsumentverket, www.konsumentverket.se

18. Prislista

Prislista gällande Elnätsabonnemang, Inmatningsabonnemang för Mikroproducenter, gäller from 2013-11-01 och tillsvidare.